

VELUX elektrische noodstroomvoorziening KLB 100

VELUX®



Zelfs bij stroomstoringen kunt u uw VELUX elektrische producten bedienen dankzij de VELUX elektrische noodstroomvoorziening KLB. De noodstroomvoorziening is geschikt voor VELUX elektrische wentelende dakvensters GGL/ GGU, dakvensteropener KMG 100/100K en voedingseenheid KUX 110. De noodstroomvoorziening is compatibel met io-homecontrol® en is aanbevolen voor gebieden met veel stroomstoringen.

- Verzekert een ononderbroken stroomtoevoer voor VELUX elektrische producten.

Technische informatie

**VELUX elektrische
noodstroomvoorziening KLB
100**

Materiaal en kleur	Schokbestendig kunststof, wit (NCS S 1000-N)
Omschrijving afmeting en gewicht	Product in verpakking: 327 x 166 x 80 mm, 1,5 kg Noodbatterij: 180 x 85 x 67 mm (B x H x D), 0,3 kg
Installatie en gebruik	De noodbatterij is voor gebruik binnenshuis, maximale omgevingstemperatuur van 50°C. Het mag niet worden afgedekt.
Stroomverbruik	24 V DC van VELUX elektrische dak- en platdakvensters, VELUX motorisatiekits op netstroom of VELUX elektrisch bedieningssysteem KUX 110. Automatisch herladen van de batterij via elektrische dak- en platdakvensters, VELUX motorisatiekits op netstroom of VELUX elektrisch bedieningssysteem KUX 110.
Compatibiliteit	KLB 100 werkt met radiofrequentietechnologie (RF), heeft een bereik van 868 MHz en is compatibel met andere producten met het io-homecontrol® logo. KLB 100 is niet compatibel met VELUX producten die werken op batterij of zonne-energie.
Aansluiting	8 m aansluitkabel meegeleverd. De noodbatterij moet worden aangesloten op de aansluitdoos van VELUX elektrische vensters of het VELUX elektrische bedieningssysteem KUX 110.