

VELUX INTEGRA® interface KLF 200

VELUX®



Bouw VELUX INTEGRA® producten makkelijk in in bestaande huisautomatiseringssystemen of intelligente oplossingen met VELUX INTEGRA® interface KLF 200. Bedien uw hele gebouw of smart home vanaf één centrale locatie. Verbetert het bereik van de draadloze controllers en versterkt overal in het gebouw het signaal.

- Bedien uw gemotoriseerde VELUX producten via uw domotica- of smarthomesysteem.
- Verbeter en vergroot het bereik van uw gemotoriseerde VELUX producten overal in uw woning.

Technische informatie

**VELUX INTEGRA® interface
KLF 200**

Materiaal en kleur	ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)
Omschrijving afmeting en gewicht	Product inclusief verpakking: 327 x 166 x 80 mm (B x H x D), 0,117/0,658 kg Interfaceafmetingen: 136 x 129 x 34 mm (B x H x D), 0,164 kg
Installatie en gebruik	Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m. Kan worden gebruikt als repeater om het bereik van (tweeweg) RF-signalen uit te breiden in grotere installaties, waar signalen bepaalde elektrische producten niet kunnen bereiken. Ingang voor controle: potentiaalvrije schakelaar, met een classificatie van min. 10 mA en 5 V gelijkstroom. Uitgang voor feedback: potentiaalvrije schakelaar, met een classificatie van max. 50 mA en 30 V gelijkstroom. Taal: 32 afzonderlijke talen in het webgebaseerde configuratietool, ondersteund door gedetailleerde contextafhankelijke helpfuncties. Voorbereid op toekomstige software-updates.
Stroomverbruik	2 W
Compatibiliteit	Werkt op radiofrequentietechnologie (RF), verzonden in een bereik van 868 MHz (KLF 200 WW-versie) en 2,4 GHz-bereik (KLF 200 US-versie). Compatibel met producten met het io-homecontrol®-logo. Kan worden gebruikt met VELUX dakvensters op netvoeding of op zonne-energie maar ook voor binnengordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken die werkt op io-homecontrol® technologie.
Aansluiting	PSU-netstekker met micro USB type B uitgang met 1,2 m kabel.