

VELUX elektrische wandschakelaar KLI 310

VELUX®



Bedien uw VELUX product op zonne-energie of op netstroom gemakkelijk met de wandschakelaar voor universeel gebruik KLI 310. De schakelaar heeft een neutraal design en bedient elk type VELUX elektrische motor, binnengordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken. Hij laat zich makkelijk bedienen met de 'open/stop/sluit' functionaliteit en biedt de mogelijkheid om meerdere producten van hetzelfde type in één schakelaar te groeperen.

- Bedien al uw VELUX producten op zonne-energie of netstroom met de universele muurschakelaar.
- Bedien snel en makkelijk tot 200 gemotoriseerde VELUX producten, elektrisch of op zonne-energie, van hetzelfde type tegelijk.
- Dankzij de handige wandbevestiging plaatst u de draadloze muurschakelaar waar u maar wilt in uw kamer.

Technische informatie

**VELUX elektrische
wandschakelaar KLI 310**

Materiaal en kleur	ABS (kunststof), wit (NCS S 1000-N)
Omschrijving afmeting en gewicht	Product inclusief verpakking: 235 x 153 cm x 48 mm (B x H x D). Gewicht: 0,224 kg Muurschakelaar: 82 x 82 cm x 17 cm (B x H x D). Gewicht: 0,125 kg.
Installatie en gebruik	De muurschakelaar is alleen voor gebruik binnenshuis met een minimale omgevingstemperatuur van 5°C en een maximale omgevingstemperatuur van 45°C. De schakelaar is geschikt voor gebruik in een droge of vochtige omgeving (zoals een woonkamer of een badkamer). Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenshuis ongeveer 30 m.
Stroomverbruik	2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.
Compatibiliteit	Wandschakelaar KLI 310 werkt op radiofrequentietechnologie (RF) en signalen worden verzonden in het 868 MHz-bereik. De wandschakelaar is compatibel met producten met het io-homecontrol®-logo en kan worden gebruikt met VELUX dakvensters en vensterbedieningen, alsook voor zonerende producten voor binnen en buiten.
Aansluiting	VELUX io-home control connection of 868 MHz